

# RadioAlarm®

## De radiomelder met ingebouwde tijd klok

### Algemeen

Het RadioAlarm is een akoestisch signaalgever via de geluidsinstallatie, met een ingebouwde tijd klok.

Met het RadioAlarm kunt u, op vooraf ingestelde tijden, of na het indrukken van een toets, een melodie of alarmmelding via de geluidsinstallatie laten klinken. Tevens kunt u de tijdsduur van de melding per seconde instellen.

Of het nu gaat om de begin- en eindtijd van de koffiepauze, of om het melden van een brand, het RadioAlarm kan het allemaal.



U heeft de keuze uit diverse alarmtonen en melodieën, van politie sirenes, slow whoop brandsignaal tot het “pink panter theme”. Het RadioAlarm heeft vier verschillende uitgangen, waarvan u drie uitgangen (open drain) tegelijk met een melding kunt activeren. De vierde uitgang, een potentiaal vrij relaiscontact, wordt automatisch met elke melding in- en uitgeschakeld.

U kunt maar liefst 32 verschillende tijdmeldingen instellen. Tevens heeft de RadioAlarm één speciale ingang waarop u een drukknop of een extern alarm kunt aansluiten, zodat het RadioAlarm bijvoorbeeld ook als deurbel gebruikt kan worden. Tot slot kunt u een tweede drukknop op het RadioAlarm aansluiten om elke actieve melding te onderbreken.

### Instellingen

Per melding of ingang stelt u in:

- De stuurtijd van de melding: 1 t/m 999 sec.
- De alarmtoon of melodie.
- De tijd waarop de melding gegeven wordt (in uren en minuten).
- De dag(en) waarop de melding gegeven wordt.
- De gekoppelde uitgangen: Lock2, option en/of buzzer.

### Vormgeving

Het RadioAlarm wordt geleverd in een robuuste kunststof behuizing voor binnenmontage, (160 x 80 x 60mm). U sluit het RadioAlarm aan op uw geluidsinstallatie door het apparaat tussen de audiokabel van uw tuner en versterker te plaatsen, of via een AUX ingang in combinatie met de precedence(mute) ingang.

### Technische specificaties

- Voeding 12VDC.
- 1 drukknop ingang voor een extra alarm/ deurbel.
- 1 drukknop ingang om een melding af te breken.
- 1 potentiaal vrij relaiscontact, om het audiosignaal te onderbreken of de mute ingang aan te sturen.
- 3 uitgangen, te koppelen aan een melding, type (NO, NO of Toggle).
- Ingebouwde tijd klok met datum, dag en tijd.
- Automatische aanpassing zomer- en wintertijd.

### Extra opties

- Power supply

