

De Alarmsafe®

Het kleine alarmkastje met verbluffende prestaties

Algemeen

De Alarmsafe is een zeer veelzijdige akoestische (alarm)melder die voor vele toepassingen inzetbaar is. Of het nu gaat om een geavanceerde deurbel voor meerdere deuren, of een manier om uw technische alarm(en) te melden, de Alarmsafe kan het allemaal.

Een alarm wordt gegeven indien de Alarmsafe een alarmmelding binnenkrijgt. Het binnenkrijgen van een alarmmelding geschiedt via een alarmingang. Op de Alarmsafe zijn twee alarmingangen aanwezig en er kunnen twee verschillende alarmensignalen gegenereerd worden.



Een alarmsignaal wordt via de ingebouwde speaker ten gehore gebracht. Het geluidsvolume van de speaker is traploos instelbaar. Per ingang kan uit acht verschillende melodieën gekozen worden. Deze melodieën variëren van een rustig, tot een opzwevend alarm signaal.

Noodvoeding

Indien de voeding van de Alarmsafe wegvalt, schakelt de Alarmsafe onmiddellijk over naar zijn eigen noodstroomvoorziening. Deze voorziening bestaat uit een ingebouwde accu die de Alarmsafe gegarandeerd 24 uur lang kan voeden. Tevens geeft de Alarmsafe dan een waarschuwingstoon om aan te geven dat er voedingsproblemen zijn.

Vormgeving

De Alarmsafe wordt standaard geleverd in een robuuste kunststof behuizing. De afwerking van deze behuizing is zeer stijlvol en zal dus zeker niet misstaan in uw kantoor, winkel of woonomgeving.

Instellingen

De ingangen van de Alarmsafe zijn onafhankelijk instelbaar. Per ingang is het type ingang (NO, NC, pulse NO of pulse NC) en is een alarmvertraging (van 0, 1, 2 of 4 minuten) in te stellen. Tevens is per ingang een melodie te selecteren welke ten gehore wordt gebracht indien er een alarmmelding is.

Technische specificaties

- De voeding is een gelijk- of wisselspanning tussen 15V en 24V.
- De ingangen van de Alarmsafe zijn spanning gestuurd en optisch gescheiden.
- De aangeboden spanning op de ingangen kan een gelijk- of wisselspanning tussen 5V en 24V zijn. De ingangsstroom is slechts 8mA.

Extra opties

Op de Alarmsafe is een universele uitgang aanwezig, die het mogelijk maakt om een extra sirene of lichtbron op de Alarmsafe aan te sluiten.

Aanverwante producten

- De Power supply.
- Het Verzamel alarm.

